

# Programadores de riego

## Serie Led 100



### Características



- **Alimentación** : 9V
- **Duración batería** : 1 año.
- **Construcción** : Junta estanca IP68.
- **Instalación** : exterior
- **Funcionamiento** : Con válvula biestable integrada.
- **Conexión** : IN : G3/4" H (tuerca loca)  
OUT : G3/4" M
- **Dimensiones** : alto 120mm, longitud 110mm.

### Especificaciones del programador

Modalidad :	Mediante 3 botones de funciones y 2 LED de señalización
Irrigación :	Programable manualmente de 2 a 120 minutos
Frecuencia :	Programable de 1 a 72 horas
Inicio del riego :	Retardable de 10 minutos a 24 horas, con posibilidad de deshabilitar la irrigación
Test de prueba :	Mediante la función "Manual" con accionamiento inmediato
Tiempo de irrigación :	De 30 segundos a 90 minutos

### Instalación

El programador LED está dotado de tuerca loca en la entrada, con rosca de 3/4", para facilitar su instalación.

1. Verificar la presencia del filtro en el interior de la tuerca loca.
2. Roscar la tuerca en el grifo manualmente, nunca con herramienta.
3. Roscar igualmente a mano el racor de conexión en la salida del programador.

#### Alimentación

El programador está alimentado mediante una pila alcalina de 9V. Por el consumo del programador, la batería puede durar hasta 1 año. Al retirar la batería para reponer una nueva, se pierde toda la información introducida, por lo que es necesario reprogramar de nuevo el sistema.

El programador viene con instrucciones de instalación y funcionamiento, así como de una batería.